

Naświetlacz LED SOLIN z czujnikiem ruchu 30W 2250lm 4000K IP44 czarny

Numer katalogowy: EFL303NW-PIR

30W



| | |
|----------------------------|--|
| Grupa | Naświetlacze |
| Rodzaj produktu | Naświetlacze |
| Napięcie znamionowe Ue (V) | 230 |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 |
| Moc znamionowa (W) | 30 |
| Klasa ochronności | I |
| Stopień ochrony (IP) | 44 |
| Strumień świetlny (lm) | 2250 |
| Barwa światła (K) | 4000 |
| Kąt świecenia (stopnie) | 110 |
| Ra - wskaźn odzw kolorów | Ra>80 |
| Zint. źródło światła led | Tak |
| Z czujnikiem ruchu | Tak |
| Zasięg czujnika ruchu (m) | 4-8 |
| Kolor | Czarny, RAL 9005 |
| Sposób montażu | Natynkowy |
| Temperatura pracy (°C) | -20+40 |
| Dodatkowe informacje | Mufa łączeniowa w komplecie |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywo sztuczne/ Aluminium |
| Opakowanie zbiorcze | 20 |
| Do użytku na zewnątrz | TAK |
| Wymiary produktu | 147x198mm |
| Współczynnik mocy | PF>0,95 |
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne |
| Zgodność z normami | EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN IEC 60598, EN 62471, EN 62493 |
| Certyfikaty | CE, ROHS |
| Seria | Solin |
| Marka | Meyer |
| Sterowanie | ON/OFF |

